Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 19:27

Link do produktu: https://dobrehaki.pl/wiazka-haka-holowniczego-z-modulem-premium-7-pin-mp2s-p-2549.html



Wiązka haka holowniczego z modułem Premium 7-pin MP2S

Cena	**200 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**MP2S**
Kod producenta	**MP2S**
Producent	**QUASAR**

Opis produktu

Uniwersalna wiązka elektryczna haka holowniczego z modułem elektronicznym Q-MP2S

Zestaw 7 biegunowy, wraz z zestawem montażowym i szczegółową instrukcją montażu. Moduł MP2S pełni funkcję sterownika oświetlenia przyczepy i posiada funkcję sekwencyjnego sterowania światłem przeciwmgłowym przyczepy co umożliwia wyłączenie tego światła w samochodzie gdy jednocześnie jest ono załączone w przyczepie.
Moduł ten posiada również wyjście sterujące pracą czujnika parkowania co umożliwia jego dezaktywację przy podłączonej przyczepie.Możliwe jest podłączenie opcjonalnej diody sygnalizacyjnej dla wizualizacji załączenia świateł przeciwmgłowych przyczepy. Moduł został zaprojektowany do podłączenia standardowej 7-przewodowej instalacji. Urządzenie należy podłączyć do przewodów sterujących tylnym oświetleniem samochodu.

Zastosowanie

Wiązka 7 PIN obsługuje przyczepki towarowej o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 750 kg. Wiązka MP2S ma możliwość dezaktywacji czujników parkowania automatycznie przez sterowanie masą dochodzącą do sterownika PDC (czujników parkowania). Posiada też funkcję sekwencyjnego sterowania światłem przeciwmgielnym.

DANE TECHNICZNE

Producent

QUASAR

Numer katalogowy

Q-MP2S

Gniazdo

7 PIN

Homologacja

TAK

Współpraca z wtyczką 7 pin

TAK

Współpraca z wtyczką 13 pin

TAK, PO ZASTOSOWANIU ADAPTERA 7/13 PIN

Współpraca z Can Bus

TAK

Obsługa świateł cofania

NIE

Obsługa świateł LED

TAK

Obsługa świateł pozycyjnych

TAK

Obsługa świateł STOP

TAK

Obsługa czujników parkowania

TAK

Obsługa świateł kierunkowskazów

TAK

Obciążenie prądowe wejść

poniżej 2mA

Automatyczne wykrycie podłączenia przyczepy z oświetleniem żarówkowym

TAK

Współpraca z oświetleniem LED i jednowłóknowym samochodu

TAK

Sposób sterowania światłem przeciwmgłowym przyczepy

ZAŁĄCZANIE

Napięcie zasilania

10 - 18V

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł POZYCYJNYCH

3 x 5W na każdą ze stron

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł STOP

3 x 21W

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł KIERUNKOWSKAZÓW

21W +10W na każdą ze stron

Maksymalne obciążenie wyjścia świateł PRZECIWMGŁOWEGO

21W

O producencie

Quasar Electronics to wiodący producent urządzeń elektronicznych dla motoryzacji.

W Polsce jest to największa fabryka elektronicznego wyposażenia dla pojazdów mechanicznych posiadających instalację elektryczną pracującą w zakresie 12-24V. Innowacyjność w kreowaniu urządzeń oraz ich wysoka i trwała jakość pozwoliły tej firmie zbudować ugruntowaną pozycję na rynku polskim, a także cieszyć się zaufaniem Klientów poza granicami kraju. Największy wpływ na specjalizację produkcji Quasar wywarło zdobyte doświadczenie.**To właśnie inspiracja trendami rynku motoryzacyjnego sprawiła, że ze znanego producenta systemów alarmowych i auto zabezpieczeń Quasar stał się wiodącym producentem elektroniki do haków holowniczych.**

Kilkunastoletnie doświadczenie oraz stabilna sytuacja firmy czyni z nas solidnego partnera w relacjach biznesowych, który jest w stanie zapewnić swoim Klientom wsparcie na każdym etapie współpracy – od momentu wyboru i właściwego dopasowania urządzenia po jego serwisowanie i udzielenie wszystkich niezbędnych informacji na temat montażu.